

Настройка роутера NETGEAR WGR614

Внимание! Перед настройкой роутера рекомендуется обновить прошивку маршрутизатора (роутера) до последней версии.

Последние версии прошивок можно найти на сайте TP-LINK: <http://www.netgear.ru/>

Перед настройкой роутера выполните следующие действия

Подключите устройство к компьютеру проводом, поставляющимся в комплекте. Откройте "**Internet Explorer**" и наберите в строке адреса "**192.168.1.1**". Подключение по беспроводной связи к устройству или попытка открытия настроек через любой другой Интернет-браузер не всегда могут быть успешными.

Укажите:

- **Login:** admin;
- **Password:** admin

Выберите пункт меню "**Установка / Основные настройки**".

Основные настройки

Требуется ли при подключении к Интернету ввести имя пользователя и пароль?

Да
 Нет

Тип подключения L2TP ▾

Имя пользователя

Пароль

Режим подключения Всегда включено ▾

Время бездействия перед отключением (в минутах)

Мой IP-адрес

IP-маска подсети

Адрес сервера

IP-адрес шлюза

IP-адрес DNS-сервера (сервера доменных имен)

Получить автоматически от провайдера

Использовать следующие адреса DNS-серверов

Предпочитаемый DNS-сервер

Альтернативный DNS-сервер

MAC-адрес маршрутизатора

Использовать адрес по умолчанию

Использовать MAC-адрес компьютера

Использовать этот MAC-адрес

Сайдбар:

- Мастер установки
- Добавить WPS клиента
- Настройка
 - **Основные настройки**
 - Настройки беспроводной сети
- Фильтрация содержимого
 - Журналы
 - Блокировка сайтов
 - Блокировка служб
 - Расписание
 - Электронная почта
- Обслуживание
 - Состояние маршрутизатора
 - Подключенные устройства
 - Резервное копирование настроек
 - Установка пароля
 - Обновление маршрутизатора
- Дополнительно
 - Настройки беспроводной сети
 - Переадресация портов / инициирование портов
 - Параметры Интернет-порта
 - Параметры локальной сети
 - Динамический DNS
 - Статические маршруты
 - Удаленное управление

Указать следующие настройки:

- **Способ подключения к интернету** - L2TP.
- **Имя пользователя** - Ваше имя пользователя согласно техническому приложению к договору.
- **Пароль** - Ваш пароль согласно техническому приложению к договору.
- **Режим подключения** - Всегда включено.
- **Адрес сервера** - Адрес VPN сервера (**12tp.naltel.ru**).

Сохраните и примените настройки нажатием кнопки "**Применить**".

. Выберите пункт "**Установка / Параметры беспроводного соединения**".

Указать следующие настройки:

- **Имя (SSID)** - Произвольное название вашей сети. В дальнейшем ваша беспроводная сеть будет идентифицироваться именно по этому имени.
- **Регион** - Европа.
- **Канал** - Авто.
- **Режим** - "До 150 Мбит/с".
- **Параметры безопасности** - WPA-PSK (TKIP) + WPA2-PSK (AES).
- **Фраза-пароль** - Произвольный пароль который будет использоваться для доступа к вашей беспроводной сети.

Сохраните и примените настройки нажатием кнопки "**Применить**".

Внимание! Данная модель роутера не поддерживает работу с цифровым телевидением.